

ARTIKEL NR. 3728-1

Bewegungssensor für Verwendung mit LED-Leuchten (z.B LUNApioneer)



zur Artikelseite

- Ausgangsleistung: max. 400W Steuereinheit
- Max. 800W bei Verwendung mit Glühlampe(nicht LED)
- Montagehöhe: max. 6m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 14x6 (Deckenmontage)
- Max. 18m (Wandmontage)
- ACHTUNG kein Montagezubehör enthalten
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich
- inkl. Tageslichtsensor für energieeffiziente und bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung

WARENGRUPPE EC002556_Elektrisches
Zubehör/Ersatzteile für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3728

GEWICHT IN KG 0.04

ABMESSUNGEN

Länge: 81mm
Breite: 37mm
Höhe: 23mm

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 240
GARANTIE IN JAHREN 3
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 240
ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS Bewegungsmelder
ERSATZTEIL Nein
ZUBEHÖR Ja
BEG FÖRDERUNG Ja
ELDAS-NR. 535948000
DURCHMESSER IN MM 0
ABMESSUNGEN BREITE MM 37
ABMESSUNGEN HÖHE MM 23
FARBE Weiß