

ARTIKEL NR. 3923-2

DOTLUX NOTSTROM AKKU-KITexit 1,9W/0,8W Konstanleistung 3/8h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf LifePO4 6.4V mit Selbsttest



zur Artikelseite

- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED- Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KITexit liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KITexit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KITexit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatischer Selbsttest
- Das AKKU-KIT ist in verschiedenen Stufen einstellbar: 0,8@8H / 1,9W@3H
- Verbrauch im Ladebetrieb 3Watt
- Verbrauch im Standby Betrieb kleiner 0,5Watt

WARENGRUPPE EC000471_Notlichtbaustein

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3923-1, 5806

GEWICHT IN KG 0.27
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 0,8 / 1,9

ABMESSUNGEN

Höhe: 25mm
Länge: 199mm
Breite: 55mm

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
AKKULAUFZEIT 8h bei 0,8W
SCHUTZKLASSE II
NOTLICHTTAUGLICH Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240
GARANTIE IN JAHREN 3
BATTERIEKAPAZITÄT IN MAH 6000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
GEEIGNET FÜR NOTLICHT Ja
LEUCHTMITTEL -
BEG FÖRDERUNG Nein
ELDAS-NR. 927919059
DURCHMESSER IN MM 0
ABMESSUNGEN BREITE MM 55
ABMESSUNGEN HÖHE MM 25
NENNSPANNUNG IN V 6,4