

ARTIKEL NR. 4343-2

**DOTLUX NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 5W 10-90V Selbsttest Konstantleistung (3h)  
für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V**



zur Artikelseite

- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT ist vor allem zum Nachrüsten von z.B. Lichtbandsystemen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt z.B. linearen Leuchten
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC.
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KIT liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KIT ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KIT muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatische Selbsttestfunktion
- Temperaturbeständig von -20 bis +55°C

WARENGRUPPE EC000471\_Notlichtbaustein

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 4343-1

GEWICHT IN KG 0.28  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 5

ABMESSUNGEN

Breite: 30mm  
Höhe: 21mm  
Länge: 158mm

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
AKKULAUFZEIT 3h  
SCHUTZKLASSE II  
NOTLICHTTAUGLICH Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 10-90  
GARANTIE IN JAHREN 3  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 10-90  
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest  
GEEIGNET FÜR NOTLICHT Ja  
LEUCHTMITTEL -  
BEG FÖRDERUNG Nein  
ELDAS-NR. 927000003  
DURCHMESSER IN MM 0  
ABMESSUNGEN BREITE MM 30  
ABMESSUNGEN HÖHE MM 21  
NENNSPANNUNG IN V 6,4