

ARTIKEL NR. 5115

CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W



zur Artikelseite



- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

WARENGRUPPE		EC002924_Steuergerät für Leuchten	
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.023	AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	max. 144 bei 24V	GARANTIE IN JAHREN	2
ABMESSUNGEN	Länge: 73mm Breite: 30mm Höhe: 18mm	GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941010449
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	30
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	18