

ARTIKEL NR. 5117

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten
- Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:
- 1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
- 2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
- 3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.092

ABMESSUNGEN

Länge: 56mm
Durchmesser: 85mm
Breite: 85mm
Höhe: 85mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
ART DER STEUERUNG	sonstige
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR CASAMBI	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010629
DURCHMESSER IN MM	85
ABMESSUNGEN BREITE MM	85
ABMESSUNGEN HÖHE MM	85