

ARTIKEL NR. 5180

DOTLUX LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt



zur Artikelseite

- Der LED-Drehdimmer ist kompatibel zu phasenabschnittsdimmbaren LED-Leuchten
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist er für Leuchten mit konstanten Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Geeignet für folgende Systeme:
- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	3587	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
		SCHUTZKLASSE	ohne
GEWICHT IN KG	0.064	AUSGANGSSPANNUNG	200
LEISTUNGSAufnahme in Watt	5 - 100	GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	Sine Wave Reduction
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Höhe: 25mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
Länge: 71mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
Breite: 71mm		AUFBAU	Nein
		AUSFÜHRUNG	dynamisch
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Nein
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
		GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein
		GEEIGNET FÜR TUYA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941999949

DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	71
ABMESSUNGEN HÖHE MM	25