

ARTIKEL NR. 5350-1

CASAMBI Schaltrelais/Schaltaktor 2-fach 16A



zur Artikelseite

- Der Schaltaktor steuert zwei Relais für Leuchten und Geräte im Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk, ohne die Verwendung von Gateways, Routern, Repeatern oder einer extra Verkabelung. Die Konfiguration und die Auswahl des passenden Profils für die unterschiedlichen Betriebsarten (Schaltaktor und Schaltaktor für empfindliche Geräte) erfolgt drahtlos über die Casambi App. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
- Wählbare Betriebsart: Schaltaktor und Schaltaktor für empfindliche Geräte
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Steuern von zwei unabhängigen Schaltkreisen
- Potenzialfreies Schalten möglich
- Stromverbrauchsanzeige pro Kanal
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animationen
- iBeacon aktivierbar

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

VORGÄNGERARTIKEL 5350

GEWICHT IN KG 0.064

LEISTUNGSAufNAHME IN WATT <0,5

ABMESSUNGEN

Länge: 70mm

Breite: 48mm

Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	II
AUSGANGSSPANNUNG	potentialfrei
GARANTIE IN JAHREN	2
MONTAGEORT	Innenbereich
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein

GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	919395919
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-+50
ABMESSUNGEN BREITE MM	48
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
AUSGANGSSTROM IN A	160