



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/FZS65-wg>

FZS65-wg



Funk-Zugschalter für Aufputzmontage 84x84x24 mm oder für Montage in das E-Design65-Schaltersystem*. Mit silbernem und rotem Griff. Erzeugt die Energie für Funktelegramme, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Smart Home-Sensor.

Beim Ziehen und Loslassen des Griffes wird je ein Funktelegramm in den ELTAKO-Gebädefunk gesendet. Im Lieferumfang enthalten sind der komplett montierte Zugschalter, ein silberner Griff, ein roter Griff und zwei Schrauben mit Dübel.

Montage durch Anschrauben: Den komplett montierten Zugschalter zunächst zerlegen. Dazu die Schraube entfernen, die Abdeckung aushängen und den Zwischenrahmen einschließlich Wippe und Sendemodul durch Lösen der Haltebügel oben und unten herausnehmen. Halteplatte befestigen durch Anschrauben. Rahmen mit Einhängeausschnitten oben mit dem Zwischenrahmen einschließlich Sendemodul und Wippe, mit der hinteren Kennzeichnung 0 nach oben, einrasten. Die Abdeckung mit durchgeführter Schnur in die oberen Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der Schraube in der Halteplatte festschrauben. Die Schnur auf die gewünschte Länge kürzen, durch den roten oder silbernen Griff schieben und mit einem Doppelknoten sichern.

Lageunabhängig: Der Zugschalter funktioniert in jeder beliebigen Lage, auch bei Befestigung an der Decke.

Passende Aktoren: Der Funk-Zugschalter sendet bei der Betätigung die gleichen Funk-Telegramme wie ein Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die Controller-Software eingelernt werden. Wird er als Notrufschafter in einen Aktor als zentral ein eingelernt, so kann ein Notruf nur über einen anderen eingelernten Taster mit zentral aus quittiert werden. Das in dem Funk-Zugschalter enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

* Falls erforderlich bitte einen 2-fach-Rahmen R2E, 3-fach-Rahmen R3E oder 4-fach-Rahmen R4E mit Einhängeausschnitten oben dazu bestellen.

FZS65-wg	Funk-Zugschalter, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30067545	102,72 €/St.
----------	-------------------------------------	-------------------	--------------