

ARTIKEL NR. 5286

**DOTLUX Funk-LED Empfänger/Dimmer Fusion Technologie mit integrierter Stand Alone Funktion
4x5A 12-24V DC für mehrfarbige LED-Streifen**



zur Artikelseite

- LED Funk-Empfänger/Dimmer für mehrfarbige LED-Streifen 4in 1
- Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- Stand-alone Modus mit eingebauten Programmen direkt über Digitalanzeige einstellbar
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)
- Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll
- Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.11

ABMESSUNGEN

Länge: 170mm
Breite: 50mm
Höhe: 23mm

SCHUTZART (IP)	IP20
GARANTIE IN JAHREN	3
ART DER STEUERUNG	sonstige
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934519
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	50
ABMESSUNGEN HÖHE MM	23