

ARTIKEL NR. 5806

DOTLUX NOTSTROM AKKU-KITexit 1,8W Konstantleistung 3h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf LiFePO4 6,4V mit Selbsttest



zur Artikelseite



- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KITexit liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KITexit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KITexit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatischer Selbsttest
- Das AKKU-KIT ist in verschiedenen Stufen einstellbar: 1,8W@3H / 2,9W@2H / 3,5W@1,5H
- Verbrauch im Ladebetrieb 2,5Watt
- Verbrauch im Standby Betrieb kleiner 0,5Watt

WARENGRUPPE	EC000471_Notlichtbaustein	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NACHFOLGEARTIKEL	-	AKKULAUFZEIT	3h
GEWICHT IN KG	0.27	SCHUTZKLASSE	II
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	1,8 / 2,9 / 3,5	GARANTIE IN JAHREN	3
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
ABMESSUNGEN		LEUCHTMITTEL	-
Länge: 199mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
Breite: 55mm		ELDAS-NR.	941004299
Höhe: 25mm		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	55
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	25
		NENNSPANNUNG IN V	6,4