

ARTIKEL NR. 6630

DOTLUX Bluetooth Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERSmart+



zur Artikelseite

- Bewegungsmelder mit Radartechnologie
- Erfassung von Bewegung im Umkreis von 360° und bis zu 8m
- Tageslichtsensor zur automatischen Anpassung der Lichthelligkeit
- Passend für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERSmart+
- Komfortable Bedienung per App oder Fernbedienung

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 6253

GEWICHT IN KG 0.045

ABMESSUNGEN

Höhe: 60mm
Durchmesser: 62mm
Länge: 62mm
Breite: 62mm

SCHUTZART (IP)	IP40
SCHUTZKLASSE	ohne
AUSGANGSSPANNUNG	10
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	12
GARANTIE IN JAHREN	5
ART DER STEUERUNG	Netzwerk
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	12
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUFBAU	Ja
AUSFÜHRUNG	dynamisch
DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
EINBAU	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
PROGRAMMIERBAR	Ja
GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein

GEEIGNET FÜR TUYA	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	535000001
DURCHMESSER IN MM	62
ABMESSUNGEN BREITE MM	62
ABMESSUNGEN HÖHE MM	60
GEHÄUSE	Sonstige