

ARTIKEL NR. 7251

DOTLUX LED-Netzteil max. 40W 150-1050mA tunable white NFC



zur Artikelseite

- Breiter Betriebsbereich von 150–1050mA zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Leuchten und Leistungsanforderungen
- Unterstützung von DALI-2, Push DIM sowie Push CCT
- Der Ausgangsstrom kann kontaktlos über NFC mithilfe einer App exakt eingestellt werden
- Der Treiber wird werksseitig mit 150mA voreingestellt
- DT8

WARENGRUPPE	EC002710_LED-Betriebsgerät		
GEWICHT IN KG	0.192	SCHUTZART (IP)	IP20
		EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
		POWER-FACTOR	0,9
		TC TEMPERATUR IN °C	75
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		AUSGANGSSPANNUNG	15-54
Länge: 278mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176-278
Breite: 30mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 16mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	176-278
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Ja
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	dynamisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941979199
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-55
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	16
AUSGANGSSTROM IN A	0,15-1,05
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	66
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	66
KOMPATIBEL MIT MESHLE	Nein